

CH6 系列数显仪



产品简介:

- ① 与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
- ② 误差小于 0.5%F S，并具备调校、数字滤波功能
- ③ 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
- ④ 2 点报警输出，上限报警或下限报警方式可设定。报警灵敏度独立设定。
- ⑤ 变送输出（选装），能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。

注：1、变送输出：

- Ø 光电隔离，输出分辨力 1/3000，误差小于 $\pm 0.2\%$ F.S
- Ø 直流电流或直流电压输出需订货时注明，负载能力大于 600 Ω 。
- Ø 0V~10V 变送输出，需订货时注明

2、标准范围输入信号（订货须注明），未注明出厂默认为“万能输入，PT100 出厂设置”。

选型表:

内 容		代 码 说 明	
CH6/		单显示、2 点报警，外供 24V	
外形尺寸	A—	160(W)×80(H)×125(L) 或 80(W)×160(H)×125(L)	
	B—	96(W)×96(H)×76(L)	
	C—	96(W)×48(H)×82(L) 或 48(W)×96(H)×82(L)	
	D—	72(W)×72(H)×75(L)	
	E—	48(W)×48(H)×108(L)	
面板形式	H	横式	
	S	竖式	
	F	方形	
显示颜色		R	红色
报警		T	2 点报警输出
变送输出 (注 1)		A0	无变送输出
		A1	电流输出，设定选择 4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA
		A1G	电流输出，外供和变送要求隔离时选该项
		A2	电压输出，设定选择 1V~5V, 0V~5V
		A2G	电压输出，外供和变送要求隔离时选该项
外供变送器电源		B1	外供 24V/50mA
		B2	外供 12V/50mA (不能带有 A1 或 A2 变送输出，但可以带 A1G 或 A2G 变送输出)
仪表电源		V0	85V AC ~265 V AC
		V1	12V DC ~36V DC